

LED valgustite Tesatek Lighting kasutusjuhend – Art.No.: 2616 ovaalne / 2617 ümmargune.

Valgusti võimsus: 12W

Toitepinge: 220-240V 50-60Hz

Valgusvoog: 1.000Lm

Valguse värv: 3.000K soe valgus

Valgusvoog kasutusea lõpus: 80%

Värviesitusindeks: 80

Valguse vihunurk: 180°

Kasutusiga: 30.000 tundi (15.000 lülitustsüklit)

Võimsustegur: 0,5

Kaitseaste: IP65

Kaitseklass: II

Löögikindlus: IK08

Mõõdud: Art.No.:2616 – laius 105mm, pikkus 200mm, kõrgus 45mm - Art.No.:2617 – läbimõõt 160mm, kõrgus 45mm.

Sisaldab sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada.

Valgustit ei saa dimmerdada.

Süttib koheselt.

Materjalid: korpus ABS, kuppel polükarbonaat.

LED valgustid tootekoodidega 2616 ja 2617 sobivad paigaldamiseks nii sise kui välistingimustesse, nii lakke kui seintele pakendis leiduvate kahe tüübli ja kruvi abil. Valgustit tohib paigaldada vastavat pädevust omav isik.

Paigaldamine:

- Veenduge, et kasutatavas toitekaablis ei oleks voolu.
- Eemaldage valgustilt ümbrisraam, mis kinnitub korpusele kahe üksteise vastas asuva naga abil, millele pääseb ligi valgusti tagumiselt küljelt.
- Ühendage toitekaabel valgusti tagaküljelt väljuva kaabliga – valgusti kaabli pruun soon tuleb ühendada toitekaabli faasi soonega ning valgusti kaabli sinine soon tuleb ühendada toitekaabli neutraali soonega. Kaablite ühenduse tegemisel isoleerige ühendus vastavalt ümbritseva keskkonna nõudmistele. Valgusti ei vaja õhendust maandusega, kuna korpus on valmistatud plastikust ja valgusti kuulub teise kaitseklassi.
- Paigaldage valgusti tasapinnale läbi kahe vastastikku asuva augu valgusti servades kasutades pakendis sisalduvaid kruve ning tüübleid.
- Paigaldage valgustile tagasi serva kattev ümbrisraam.

Tootja: Satcom Oü

Helgi tee 5, Peetri alevik
75312 Rae vald

Tel.: 6816868

Faks: 6816866

Koduleht: www.satcom.ee

E-post: info@satcom.ee