

Kasutusjuhend LED valgustitele
Art.No.: 889-18; 889-36; 889-60;889-70; 889-90.

Valgustid on niiskuskindlad (IP65) ning on seega sobilikud horisontaalseks paigalduseks nii kuivadesse kui niisketesse siseruumidesse kui ka välistingimustesse.

Paigaldamine:

- Kinnitage tasapinnale valgustiga kaasas olevad metallist kinnitusklambrid. Seejärel kinnitage valgusti klambrite külge, surudes valgusti klambrisse. Klamber kinnitub valgusti tagaküljel olevatesse soontesse. Valgusti tuleb paigaldada horisontaalselt tagakülj ülespoole.
- Enne tööde algust tuleb veenduda, et vool oleks kasutatavas toiteahelas välja lülitatud. Valgusti ühendatakse vooluvõrku läbi valgustist väljaulatuva voolujuhtme. Ühenduse vooluvõrguga peab tegema selleks pädevust omav isik järgides kõiki kohalikke eeskirju.
- Ühe kaitselüliti taha ühendatud valgustite arv ei tohi ületada allpool toodud piirmäärasid.
- Valgusti korpust ei tohi avada, see katkestab garantii kehtivuse.

Tootekood	889-18	889-36	889-60	889-70	889-90	
Valgusti võimsus	18W	36W	60W	70W	90W	
Toitepinge	170-265V / 50Hz	170-265V / 50Hz	170-265V / 50Hz	170-265V / 50Hz	170-265V / 50Hz	
Kasulik valgusvoog	1530lm	3060lm	5100lm	5950lm	7650lm	
Värvustemperatuur	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K	
Värviesitusindeks	80	80	80	80	80	
Tööiga L70B50 h	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
Lülitustsükkleid	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Võimsustegur	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	
Kaitseaste	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	
Kaitseklass	II	II	II	II	II	
Mõõdud: pikkus/laius /kõrgus	610x82x47mm	1217x82x47mm	1217x82x47mm	1518x82x47mm	1535x83x63mm	
Max.valgustite arv:	B16 A	38	19	11	9	7
	B10A	38	19	11	9	7
	C16A	60	30	18	15	12

MFG.: 07/2023	Valgustid sisaldavad sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada. Valgusteid ei saa dimmerdada, süttivad koheselt Materjalid: valgusti põhi - plastik, kuppel – plastik, kinnitused - metall
---------------	--

Satcom OÜ

Helgi tee 15, Peetri alevik
75312 Rae vald

Tel.: 6816868
info@satcom.ee