

## **Liikumis- ja hämaraanduriq LED õõlambi Tesatek kasutusjuhend – Art.No.: 8945.**

Toitepinge: 220-240V 50Hz  
Energiaklass: A  
Ohutusklass: II  
Kaitseklass: IP20  
Võimsus: 0,4W  
Valgusvoog: 7lm  
Valgusdiodide arv: 7tk

Valguse värv: 3000K soe valge  
Valguse värvedastusindeks: 80  
Andurid: 1) hämaraandur 2) infrapuna liikumisandur  
Maksimaalne avastamiskaugus: 2,5m  
Avastamisvihu nurk: 90 kraadi  
Hämaraanduri valgustundlikkus 1 Lux  
Valgusti sisselülitusaeg peale anduri reageerimist: 20 sekundit

Kasutamiseks tuleb õõlamp asetada pistikupesasse. Õõlambi servas on kolme positsiooniga nupp, positsioonis ON põleb valgusti jätkuvalt, positsioonis OFF on valgusti täielikult välja lülitatud ning positsioonis AUTO kasutan valgusti valguse sisse ja välja lülitamiseks anduritelt saadavat infot. Valgusti esiküljel paiknevad hämaraandur ning liikumisandur. Kui valgusti on seinapesas, on valguse süttimiseks vajalik ümbritseva keskkonna hämarus 1 Lux või vähem ning lisaks ka inimese liikumine liikumisanduri avastamisvihu sees. Avastamisvihk on liikumisandurist lähtuv horisontaal- ja vertikaalsuunas 90 kraadine vihk, maksimaalne avastamiskaugus andurist on 2,5 meetrit. Olles tuvastanud liikumise antud vihus lülitub valgus sisse 20 sekundiks. Õõlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kuivades siseruumides, hoidke põlemise ajal toode eemal kergesti süttivatest esemetest. Enne kui katsute valgustit peale pikka põlemist on soovitatav valgusti välja lülitada ning jahtuda lasta. Ärge avage valgustit ega katsuge valgusti sees olevaid detaile kuna see võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Tootja: Satcom Oü Helgi tee 5, Peetri alevik, 75312 Rae vald tel.:6816868 faks:6816866 www.satcom.ee info@satcom.ee