

**Kasutusjuhend**  
**LED valgusti Art.No.: 891-56**

Valgusti on niiskuskindel (IP65) ning on seega sobilik horisontaalseks lakke paigaldamiseks nii kuivadesse kui niisketesse siseruumidesse kui ka välistingimustesse.

**Paigaldamine:**

- Kinnitage tasapinnale valgustiga kaasas olevad kinnitusklambrid. Seejärel kinnitage valgusti klambrite külge, surudes valgusti klambrisse. Klamber kinnitub valgusti tagaküljel olevatesse soontesse. Valgusti tuleb paigaldada horisontaalselt tagakülg ülespoole.
- Enne tööde algust tuleb veenduda et vool oleks kasutatavas toiteahelas välja lülitatud.
- Toitekaabel vooluvõrgust ühendatakse valgusti otsas oleva kaabli läbiviigu kaudu läbiviigu taga olevatele ühendusklemmidele. Ühenduse vooluvõrguga peab tegema selleks pädevust omav isik järgides kõiki kohalikke eeskirju.
- Valgustisisene kaabeldus on läbijooksuga, st. valgusti teise otsa võib kaabliga jätkates ühendada teise samasuguse valgusti. Läbijooksu kaabeldus on teostatud 1.5mm<sup>2</sup> kaabliga. Omavahel võib jätkata maksimaalselt 20 valgustit.
- Kui läbijooksu funktsiooni ei kasutata tuleb valgusti niiskuskindluse säilitamiseks kaabli läbiviik asendada pimekattega
- Ühe kaitselüliti taha ühendatud valgustite arv ei tohi ületada allpool toodud piirmäärasid.
- Valgusti korpust ei tohi avada, see katkestab garantii kehtivuse.

Tootekood	891-56
Valgusti võimsus	56w
Kasulik valgusvoog lm	8400
Toitepinge	220-265V / 50Hz
Värvsüsteemtemperatuur	4000K
Värviesitusindeks	80
Tööiga L80B10 h	50 000
Võimsustegur	>0,9
Kaitseaste	IP65
Kaitseklass	II
Mõõdud: pikkus/laius/kõrgus mm	1564x65x61
Max.valgustite arv: B16 A	20
C10 A	19
C16 A	30
Valgustid sisaldavad sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada.	
Valgusteid ei saa dimmerdada, süttivad koheselt	
Materjalid: valgusti põhi - plastik, kuppel – plastik, kinnitused - metall	

MFG.: 03/2023

Satcom OÜ

Helgi tee 15, Peetri alevik  
75312 Rae vald

Tel.: 6816868  
info@satcom.ee