



- Enne tööde algust tuleb veenduda, et vool oleks kasutatavas toiteahelas välja lülitatud.
- Tuleb veenduda kaabelduse sobivuses. Dimmeri paigalduse ja ühenduse vooluvõrguga peab tegema selleks pädevust omav elektrik järgides kõiki kohalikke eeskirju. Järgida tootel ja juhendis toodud ühendusskeemi.
- Ühe dimmeri taha tohib ühendada ainult sama tootja sama mudeli valgusteid/valgusallikaid. Erinevate toodete kasutamisel dimmer ei toimi korrektselt ja te võite dimmerit kahjustada. Dimmerdamise ulatus ja dimmeri toimimine võib erinevate tootjate valgusallikatega olla erinev. Palun veenduge enne paigaldust, et kasutatavad valgusallikad oleksid dimmerdatavad.
- Ei tohi kasutada luminofoor-, või kompaktluminofoorlampidega
- Dimmeri keskplaat on mõõtudega 55x55mm. Kaasasoleva adapterite komplekti abil on võimalik kasutada koos enamike 55mm süsteemi raamidega.
- MIN nupu keeramisega on võimalik seadistada minimaalset dimmerdamise taset

Satcom OÜ
 Helgi tee 15, Peetri alevik
 75312 Rae vald
 info@satcom.ee

LED DIMMER:

Toitepinge	220-240 V / 50Hz
Dimmerdamise tüüp	Trailing Edge
Kasutatavate lampide võimsus:	
Minimaalne tarbimine:	3 W
Maksimaalne tarbimine:	
-LED lambid	3-250VA/W
-Halogeen lambid elektroonilise trafoga	3-400W
-Hõõglambid ja halogeenlambid,	3-400W
Tootekood: 55-120	
EAN: 4743157010893	