

Kasutusjuhend LED valgustitele
Art.No.: 2616; 2617; 2620(B);2621(B).

Valgustid on niiskuskindlad (IP54) ning on seega sobilikud paigalduseks nii kuivadesse kui niisketesse siseruumidesse kui ka välistingimustesse.

Paigaldamine:

- Kinnitage valgusti tasapinnale läbi kahe valgusti servades vastastikku asuva augu kasutades pakendis sisalduvaid kruve ning tüübleid.
- Enne tööde algust tuleb veenduda, et vool oleks kasutatavas toiteahelas välja lülitatud.
- Valgusti ühendatakse vooluvõrku läbi valgustist väljaolatuva voolujuhtme. Ühenduse vooluvõrguga peab tegema selleks pädevust omav isik järgides kõiki kohalikke eeskirju.
- Valgusti korpus ei tohi avada, see katkestab garantii kehtivuse.

Tootekood	2616	2617	2620(B)	2621(B)
Valgusti võimsus	12W	12W	15W	15W
Toitepinge	220-240V /50Hz	220-240V /50Hz	220-240V /50Hz	220-240V /50Hz
Kasulik valgusvoog	1200lm	1200lm	1350lm	1350lm
Värvsustemperatuur	3000K	3000K	3000K	3000K
Värviesitusindeks	80	80	80	80
Tööiga L70B50 h	20 000	20 000	20 000	20 000
Lülitustsükleid	15 000	15 000	15 000	15 000
Kaitseaste	IP54	IP54	IP54	IP54
Kaitseklass	II	II	II	II
Mõõdud: pikkus/laius /kõrgus	160x88x46mm	140x46mm	200x94x46mm	175x50mm
MFG.: 01/2026	Valgustid sisaldavad sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada. Valgusteid ei saa dimmerdada, süttivad koheselt Materjalid: valgusti põhi - plastik, kuppel – plastik			

Satcom OÜ

Helgi tee 15, Peetri alevik
75312 Rae vald

Tel.: 681 6868
info@satcom.ee