

LED-prožektorite kasutusjuhend

Art.No.: 880-10(10W), 880-20(20W), 880-30(30W)

Tootekood	880-10	880-20	880-30
Võimsus	10W	20W	30W
Pinge	220-240V	220-240V	220-240V
Sagedus	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Valgusvoog	700 Lm	1400 Lm	2100 Lm
Valguse temperatuur	4 000 K	4 000 K	4 000 K
Eluiga	25 000 h	25 000 h	25 000 h
Kaitseklass	IP65	IP65	IP65

Paigaldamine:

1. Vajadusel eemaldage kronštein ja kaks kinnituspolti prožektorist, märkige augud pinnale, puurige augud ja kinnitage kronštein seinale. Soovitatav paigalduskõrgus on ca 3 meetrit ning inimese käeulatuskaugusest eemal. Keelatud on paigaldamine vibreerivale aluspinnale, kuna valgusti ei talu vibratsiooni! Valgusti ei ole mõeldud kasutamiseks ehitusobjektidel, töökodades ning teistes sarnastes keskkondades!
2. Valgusti tuleb paigaldada nii, et kaabli läbiviik jääks võimalikult allapoole. Keelatud on valgusti paigaldamine kaabli läbiviik ülespoole, katteklaas ülespoole või külgepidi.
3. Ühendage vooluvõrgu juhtmed prožektorit juhtmega värvide järgi: pruun-faas, sinine-neutraal, kollane/roheline-maandus ja isoleerige vastavalt paigalduskeskkonnale.
4. Asetage valgusti eelpoolmainitud suunas kronšteini vahele ning kinnitage kahe poldiga, reguleerige valgusti soovitud suunas ning pingutage kaks polti.
5. Garantii-aeg 2 aastat ostukuupäevast.

**MAALETOOJA: OÜ SATCOM, Helgi tee 5,
Peetri küla, Rae vald. info@satcom.ee**