

**Kasutusjuhend LED valgustitele**  
**Art.No.: 890-18; 890-36**

Valgustid on niiskuskindlad (IP65) ning on seega sobilikud horisontaalseks lakke paigaldamiseks nii kuivadesse kui niisketesse siseruumidesse kui ka välistingimustesse.

**Paigaldamine:**

- Kinnitage tasapinnale valgustiga kaasas olevad kinnitusklambrid. Seejärel kinnitage valgusti klambrite külge, surudes valgusti klambrisse. Klamber kinnitub valgusti tagaküljel olevatesse soontesse. Valgusti tuleb paigaldada horisontaalselt tagakülg ülespoole.
- Enne tööde algust tuleb veenduda et vool oleks kasutatavas toiteahelas välja lülitatud.
- Valgustid ühendatakse vooluvõrku läbi valgustist väljaulatuva voolujuhtme. Ühenduse vooluvõrguga peab tegema selleks pädevust omav isik järgides kõiki kohalikke eeskirju.
- Ühe kaitselüliti taha ühendatud valgustite arv ei tohi ületada allpool toodud piirmäärasid.
- Kui valgustite lülitamiseks kasutatakse elektroonilisi lüliteid, andureid, taimereid vmt. juhtseadmeid tuleb valgustite toide juhtida läbi kontaktori.
- Valgusti korpust ei tohi avada, see katkestab garantii kehtivuse.

Tootekood	890-18	890-36
Valgusti võimsus	18W	36W
Toitepinge	100-270V / 50Hz	100-270V / 50Hz
Kasulik valgusvoog	2340lm	4680lm
Värvsustemperatuur	4000K	4000K
Värviesitusindeks	80	80
Tööiga L70B50 h	30 000	30 000
Võimsustegur	>0,9	>0,9
Kaitseaste	IP65	IP65
Kaitseklass	II	II
Mõõdud: pikkus/laius/kõrgus mm	600x47x38	1200x47x38
Max.valgustite arv: B16 A	35	17
C10 A	38	19
C16 A	62	31
Valgustid sisaldavad sisseehitatud leedlampe, mida ei saa vahetada. Valgusteid ei saa dimmerdada, süttivad koheselt Materjalid: valgusti põhi - plastik, kuppel – plastik, kinnitused - metall		

Satcom OÜ

Helgi tee 15, Peetri alevik  
75312 Rae vald

Tel.: 6816868  
info@satcom.ee